

I - TEL 2 plus

Automatisches Wähl- und Ansagegerät (AWAG)



- Bis zu 4 Zielrufnummern programmierbar
- Betrieb an Nebenstellenanlagen möglich
Amtszugang bis zu 4 Ziffern / Flash / Pause programmierbar
- Textansage bis 35 Sekunden lang
- Einfache Bedienung über Folientastatur mit 4 x 4 Tasten
- Benutzerführung über 1 x 16 Zeichen LCD-Anzeige
- Anzeige der Zustände des Gerätes
- Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
- Eingebautes Netzteil
- TAE-N Anschluß für Amtsleitung
- Schraubklemmen für Anschluß von Alarmkontakt und Batterie
- „NC“ oder „NO“ als Startbedingung für Rufservice programmierbar
-
- Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit programmierbar
- Automatischer (vom Alarmkontakt) oder manueller (durch Taste) Rufservice
- Abgeben der Ansage: 15s kein Freiton, Sprache erkannt, Gebührenimpuls erkannt
- Bei der Programmierung kann optional die sprachliche Quittierung als Ende des Rufservices gewählt werden. D.h. nach erfolgreicher Anwahl einer Rufnummer werden keine weiteren Teilnehmer mehr angerufen.
- Erfassen der Zeit der Kontaktänderungen und der Zeit der erfolgreichen (bestätigten) Ansagen zu einzelnen Rufnummern
- Gehäuse als Wandgehäuse ausgeführt mit einfacher Montage
- Abmessungen: 195 x 140 x 50 mm
- CE (R & TFE-, EMV-, Niederspannungsrichtlinie